



# Elmätare Kamstrup displayvisning

1.8.0	0005290 kWh	Normalläge Förbrukad energi kWh
1.0.0	10:57:45	Datum och tid
	DCON	DCON-läge: Vid frånkopplingen av brytare. Håll in knappen ca 6 sek.
1.7.0	0.750 kW	Förbrukning: Aktuell momentan effekt i kWh
1.6.0	3.412 kW	Förbrukning: Maxeffekt i kW aktuell månad. Nollställs den 1:a
31.7.0	1.75 A	Momentan ström i Ampere i fas L1
51.7.0	0.92 A	Momentan ström i Ampere i fas L2
71.7.0	0.59 A	Momentan ström i Ampere i fas L3
2.8.0	0000960 kWh	Producerad energi i kWh (utmatn. till elnätet, t.ex. solceller)
3.8.0	0000563 kvarh	Förbrukning reaktiv energi (förluster i t.ex. motorer)
4.8.0	0000078 kvarh	Produktion reaktiv energi (utmatning på elnätet)
	CALL	Används vid montage

Knaptryckning



Tryckknapp för displayen. Mätaren återgår efter två minuter till att visa normalläge. Förbrukad energi kWh.

Mätaren mäter både förbrukning och produktion (till exempel solceller).

Insamling sker via radio.